

## XORO HFT 440 (SAT100305)

Digitaler HiFi Tuner mit WLAN- und DAB+/UKW-Antenne



- Internetradio
- DAB+ und UKW-Empfang
- Ausrichtbare WLAN- und DAB+/FM Antenne
- Bluetooth (Reichweite 10m, je nach Umgebungsbedingungen)
- SpotifyConnect (Spotify-Premium-Account erforderlich)
- Musik Streaming per UPnP
- Anschluss einer externen Antenne mit F-Stecker möglich (erfordert Demontage der bestehenden Teleskopantenne)
- Erweiterung einer vorhandenen HiFi Anlage oder zum Anschluss an aktive Lautsprecher
- Metallgehäuse
- Wecker
- Wetter Station

### Allgemeine Daten

Stromversorgung:	5V DC/1.5A (Netzteil für AC 100-240V bei 50/60 Hz im Lieferumfang enthalten)
Leistungsaufnahme:	max. 7,5W; Standby
Abmessungen:	320 x 430 x 85 mm
Gewicht:	2,2 kg
Frequenzbereich:	DAB: 170 - 240 MHz UKW: 87,5 - 108 MHz
Speichermedien:	USB-Massenspeichergeräte mit FAT/ VFAT
Speicherplätze:	Internet Radio 250 DAB+/FM 99 Sender

### Anzeigen und Bedienelemente

Display:	3,2 Zoll vollgrafisches Farb-LCD-Display
Nahbedienung:	10 Bedienelemente

### Anschlüsse

Daten:	1x USB (vorne)
Audio:	LINE OUT 3,5 mm Klinkenbuchse LINE IN 3,5 mm Klinkenbuchse

Netzwerk:

Stereo-Cinch-Ausgang  
Optischer Ausgang TOSLINK  
Coaxial Out  
Kopfhörer 3,5mm Klinkenbuchse  
RJ 45

## Verbindungsarten

Drahtlos:

Bluetooth V5.0, Reichweite bis zu 10m  
WLAN

## Betriebsbedingungen

Temperatur:

5-40° C

Feuchtigkeit:

unter 90% (nicht kondensierend)

## Handelsdaten

Abmessungen OVP:

516 x 132 x 348 mm

Gewicht OVP:

2,5 kg

Exportkarton Maße:

530 x 280 x 378 mm

Exportkarton Gewicht:

6,9 kg

Verpackungseinheit:

2 Stk.

EAN:

4260427612538

Artikelnummer:

SAT100305

## Lieferumfang

enthält:

XORO HFT 440  
Fernbedienung inkl. Batterien  
Netzteil  
Bedienungsanleitung